

*Примерное значение соотношения максимальных мощностей между каналами.*

*А также значение каждого уровня свечения после переливания мощностей.*

Значения максимальных мощностей каналов 100%-18Вт / 100%-18Вт Суммарная мощность двух каналов 36Вт							
Центр (18 Ватт максимум)				Ореол (18 Ватт максимум)			
Уровень	Люмен	%	Ватт	Ватт	%	Люмен	Уровень
8	2478	100	18,0	18,0	100	2478	8
7	1854	70	12,6	12,6	70	1854	7
6	1386	50	9,0	9,0	50	1386	6
5	864	30	5,4	5,4	30	864	5
4	582	20	3,6	3,6	20	582	4
3	294	10	1,8	1,8	10	294	3
2	210	7	1,3	1,3	7	210	2
1	54	1	0,3	0,3	1	54	1

Значения максимальных мощностей каналов 120%-21,6Вт / 80%-14,4Вт Суммарная мощность двух каналов 36Вт							
Центр (21,6 Ватт максимум)				Ореол (14,4 Ватт максимум)			
Уровень	Люмен	%	Ватт	Ватт	%	Люмен	Уровень
8	2790	100	21,6	14,4	100	2082	8
7	2154	70	15,1	10,1	70	1572	7
6	1668	50	10,8	7,2	50	1182	6
5	1080	30	6,5	4,3	30	744	5
4	744	20	4,3	2,9	20	516	4
3	390	10	2,2	1,4	10	256	3
2	260	7	1,5	1,0	7	178	2
1	54	1	0,3	0,3	1	54	1

Значения максимальных мощностей каналов 140%-25,2Вт / 60%-10,8Вт Суммарная мощность двух каналов 36Вт							
Центр (25,2 Ватт максимум)				Ореол (10,8 Ватт максимум)			
Уровень	Люмен	%	Ватт	Ватт	%	Люмен	Уровень
8	3078	100	25,2	10,8	100	1668	8
7	2418	70	17,6	7,6	70	1236	7
6	1878	50	12,6	5,4	50	918	6
5	1236	30	7,6	3,2	30	564	5
4	852	20	5,0	2,2	20	390	4
3	444	10	2,5	1,1	10	196	3
2	324	7	1,8	0,8	7	144	2
1	54	1	0,3	0,3	1	54	1

Значения максимальных мощностей каналов 160%-29,8Вт / 40%-7,2Вт Суммарная мощность двух каналов 37Вт							
Центр (29,8 Ватт максимум)				Ореол (7,2 Ватт максимум)			
Уровень	Люмен	%	Ватт	Ватт	%	Люмен	Уровень
8	3480	100	29,8	7,2	100	1182	8
7	2724	70	20,9	5,0	70	852	7
6	2142	50	14,9	3,6	50	630	6
5	1410	30	8,9	2,2	30	390	5
4	1008	20	6,0	1,4	20	256	4
3	528	10	3,0	0,7	10	128	3
2	384	7	2,1	0,5	7	88	2
1	54	1	0,3	0,3	1	54	1

Значения максимальных мощностей каналов 180%-34,4Вт / 20%-3,6Вт Суммарная мощность двух каналов 38Вт							
Центр (34,4 Ватт максимум)				Ореол (3,6 Ватт максимум)			
Уровень	Люмен	%	Ватт	Ватт	%	Люмен	Уровень
8	4056	100	34,4	3,6	100	630	8
7	2994	70	24,1	2,5	70	450	7
6	2370	50	17,2	1,8	50	324	6
5	1602	30	10,3	1,1	30	196	5
4	1140	20	6,9	0,7	20	128	4
3	588	10	3,4	0,3	10	54	3
2	432	7	2,4	0,3	7	54	2
1	54	1	0,3	0,3	1	54	1

Значения максимальных мощностей каналов 200%-39Вт / 1%-0,3Вт Суммарная мощность двух каналов 39,3Вт							
Центр (39 Ватт максимум)				Ореол (0,3 Ватт максимум)			
Уровень	Люмен	%	Ватт	Ватт	%	Люмен	Уровень
8	4560	100	39,0	0,3	100	54	8
7	3240	70	27,3	0,3	70	54	7
6	2598	50	19,5	0,3	50	54	6
5	1770	30	11,7	0,3	30	54	5
4	1266	20	7,8	0,3	20	54	4
3	678	10	3,9	0,3	10	54	3
2	474	7	2,7	0,3	7	54	2
1	54	1	0,3	0,3	1	54	1